

# Building Life

## BL-S32 智慧型 Mifare 13.56MHz 感應式置物櫃



### ● 產品功能與特色

- 具 12 吋大型觸控式液晶顯示面板。
- 具 IPC 級中控管理主機且與觸控面板為合一設備。
- 具有 RS232\*2、USB\*1 資料傳輸介面。
- 具備 SD CF Card 擴充槽，可擴充至 4GB 以上容量，斷電資料不流失。
- 具備標準 CRT 及 KB/Mouse 介面。
- 具備 10/100 Mbps Ethernet controller(TCP/IP)網路介面。
- 數位訊號輸出(DO)：8 組，(NO. NC 可選) 120VAC，12A，具接點保護功能。
- 數位訊號輸入(DI)：8 組數位或脈衝輸入，採光耦合方式隔離，限流及反接保護。
- 櫃體具有防銹烤漆，可防止空氣、濕氣、粉層等因素造成銹蝕及破損。
- 櫃體具有 LED 指示燈，可提供使用者快速確認櫃位及判別櫃位運作狀態等功能。
- 櫃位具有電子式電鎖，可依系統設定之條件，執行系統所下達之開/關指令。
- 櫃位具有開/關狀態之訊號迴授功能，可作為系統所需之訊息傳遞。
- 具有 UPS 不斷電設備，其容量為 1KVA。
- 具備標準工業盤式控制模組，不易造成系統短路及故障之情形。
- 具備標準 ISO 14443A Mifare 13.56MHz 感應讀卡模組，可讀取 Mifare 卡或悠遊卡等功能。
- 操作軟體介面：具備櫃號顯示、櫃位狀態、即時訊息、卡號或姓名顯示及取消選擇等功能。



**立固自動化系統股份有限公司**  
LEEGOOD AUTOMATIC SYSTEMS, INC.  
地址/台北縣三重市重新路五段609巷4號6樓之6  
12/9/2008